



м. Київ, вул. Бориса Гмирі, 9-В, оф. 255

044-594-09-94

security@oib-k.com.ua

ohorona-kyiv.com

Инструкция

***пользователя о порядке постановки(снятия)
охранной сигнализации системы «Лунь» на пульт***

- 1. Непосредственно перед постановкой системы сигнализации под охрану на пульт ответственный работник должен:**
 - 1) осмотреть объект с целью выявления и удаления с территории посторонних лиц и животных;
 - 2) закрыть окна, двери, люки, решетки на запирающие устройства (защелки, замки), выключить кондиционеры;
 - 3) осмотреть средства сигнализации, обратив особое внимание на то, чтобы извещатели охранной сигнализации не были закрыты посторонними предметами;
 - 4) убрать денежные средства, изделия из драгметаллов, яды, наркотические вещества в сейфы или металлические шкафы.
- 2. При постановке системы сигнализации под охрану на пульт необходимо:**
 - 1) закрыть входную дверь, подойти к клавиатуре или к считывающему устройству и прекратить движение в зоне срабатывания датчика движения;
 - 2) красные светодиоды зон с 1 по 8 не должны светиться. В случае, если какой-либо светодиод зоны с 1 по 8 светится, то необходимо проверить помещения соответствующей зоны. Соответствие зон и помещений можно уточнить у операторов пульта;
 - 3) на клавиатуре набрать личный 4-х значный код пользователя или приложить электронный ключ к считывающему устройству. При этом включается прерывистый звуковой сигнал задержки на «Выход»;
 - 4) в течение _____ секунд выйти из охраняемого помещения и закрыть входную дверь;
 - 5) проконтролировать постановку под охрану по выносному индикатору, который должен светиться ровно и постоянно. Если выносной индикатор мигает, следует подождать 1-2 минуты до полного включения (индикатор не должен мигать). В противном случае, снять объект с охраны и позвонить на пульт.
- 3. В случае, если в момент постановки объекта под охрану есть необходимость вернуться в охраняемые помещения, то следует снять объект с охраны (независимо открыта/закрыта в данный момент входная дверь).**
- 4. При снятии объекта с охраны необходимо:**
 - 1) открыть входную дверь, после чего включится прерывистый звуковой сигнал задержки на «Вход»;
 - 2) в течение _____ секунд войти в охраняемое помещение набрать личный 4-х значный код пользователя или приложить электронный ключ к считывающему устройству, при этом звуковой сигнал выключится.
- 5. Для отмены неверно набранного кода пользователя, нажмите кнопку (#) и наберите код еще раз.**
- 6. При срабатывании охранной сигнализации в момент постановки объекта или его снятия с охраны (включение звукового сигнала сирены), необходимо снять объект с охраны, позвонить на пульт для отмены выезда группы мобильного реагирования.**
- 7. При выявлении неисправностей охранной сигнализации сообщить оператору пульта.**

**ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ СИРЕНЫ НАБРАТЬ НА КЛАВИАТУРЕ
ЛИЧНЫЙ КОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ИЛИ ПРИЛОЖИТЬ
ЭЛЕКТРОННЫЙ КЛЮЧ К СЧИТЫВАЮЩЕМУ УСТРОЙСТВУ**

Оперативный дежурный: 068 8 000 911 – круглосуточно

Пульт: 067 2 000 911 – круглосуточно